

Tyro Musca/Aquarius 2 voudige afstandsbediening

Handleiding 868 MHz Remote Starter

Musca zender en Aquarius ontvanger

Aantal functies: 2, emergency stop, ON/OFF.

Toets functies

Musca zender activeren (contact aan): houdt de "ON" knop een halve seconde ingedrukt.

Musca zender deactiveren (contact uit): houdt de "OFF" knop een halve seconde ingedrukt.

Emergency knop is altijd actief; dus in paniek situaties geen tijd verlies!

Toets 1 (+50 starten) is pas actief als het contact is aangezet met de ON knop.

De contactspanning (+15) zal na 1 minuut automatisch afschakelen indien de motor niet draait of afslaat (geen D+ dynamo input). Zolang de motor draait is knop 1 (+50 starten) niet meer actief.

Montage

Om het bereik van de Musca zender te optimaliseren, is het aanbevolen de antenne van de Aquarius ontvanger zo hoog mogelijk en vrij van metalen objecten te plaatsen. Na aansluiten en montage eerst testen alvorens de hoofdstroom erop te zetten. De Aquarius altijd na een hoofdzekering van de voedingsbron aansluiten. Controleer bij storing de glaszekering in de ontvanger.

Kabel aansluiting is als volgt:

| Omschrijving | Draadnummer |
|-------------------|-----------------|
| Toets 1 | 5 (+50 starten) |
| Toets 2 | 4 (vrije puls) |
| EM-stop | 6 (valt af) |
| ON-toets | 6 (+15 contact) |
| OFF-toets | - |
| Dynamo input | 8 (D+) |
| Voeding 8-38Vdc | 1 (+30) |
| Programmeerdraad* | 7 |
| Massa | Groen/geel (31) |

* Programmeerdraad nr. 7 aansluiten op massa



LET OP: Alle systemen zijn af fabriek reeds geprogrammeerd.

Programmeren van een extra of nieuwe Musca zender op de Aquarius ontvanger

Indien u een extra of nieuwe Musca zender op de Aquarius ontvanger wilt programmeren, doe dit dan als volgt:

| Stap | Omschrijving |
|------|---|
| 1. | Zorg dat de Aquarius ontvanger correct is aangesloten en voorzien is van voedingsspanning |
| 2. | Verbind draad nr. 7 met de voeding (V+) maximaal 3 sec. (Indien u draad nr. 7 langer dan 8 sec. verbindt, worden alle Musca zenders gewist uit het systeem.) |
| 3. | De status LED op de Aquarius ontvanger gaat nu branden |
| 4. | Druk op de emergency knop van de Musca zender |
| 5. | De status LED op de Aquarius ontvanger gaat nu uit |
| 6. | De Musca zender is nu geprogrammeerd op de Aquarius ontvanger |
| 7. | Herhaal bovenstaande stappen als u nog een Musca zender wilt programmeren |
| 8. | Na het programmeren monteert u draad no. 7 weer op de massa aansluiting |
| 9. | Na montage alle niet gebruikte draden afknippen en isoleren |
| 10. | Om alle geprogrammeerde zenders te wissen verbindt u draad no. 7 minimaal 8 seconden met de voeding (V+) tot de status LED uit gaat |

Alle leveringen geschieden volgens de algemene verkoopvoorwaarden, deze kunt u bij ons opvragen, of downloaden van de website. Onze producten zijn voor vele toepassingen gecertificeerd. U dient bij montage rekening te houden met de voor uw toepassing geldende machinerichtlijnen.

Tyro Musca/Aquarius 2 voudige afstandsbediening

Technische specificaties:

Aquarius ontvanger:

| | |
|------------------------------------|---|
| Voedingsspanning = Schakelspanning | 8-38 Vdc |
| Zekering | 10 A (fast)(5*20mm) glaszekering geïntegreerd |
| Stroomverbuik | 15 mA |
| Max. output Amperage | 4A (met 24 Vdc) per uitgang |
| Lengte kabel | 2.5 meter |
| IP classificatie | IP-68 (volledig waterdicht) |

Musca handzender:

| | |
|-------------------------------|--|
| Bereik | tot 350 meter |
| Werkfrequentie | 868 MHz |
| Antenne | Geïntegreerd |
| Stroomverbruik standby | 2 µA. |
| Stroomverbruik tijdens zenden | 5 mA (max.) |
| Batterij vervangen indicatie | <u>Indien LED langzaam knippert bij zenden, batterij vervangen</u> |
| Batterij type | 1 stuks, 9V 600 mAh |
| Levensduur batterij continu | 100 uur |
| Levensduur batterij normaal | 2 jaar |
| Slagvast | Tot 2 meter |
| IP classificatie | IP-65 (spatwaterdicht) |

Batterij vervangen bij Musca zender:

Open voorzichtig de behuizing zodat de flatcable tussen boven-en onderhuis niet wordt beschadigd. Eventueel kunt u de flatcable loskoppelen, door het bovenste deel van de connector verticaal omhoog te trekken, waardoor de flatcable vrij komt. Vervang nu de batterij.

Sluit flatcable weer aan en druk de connector weer naar beneden. Sluit de behuizing, zorg ervoor dat de flatcable niet knikt. Schroef de behuizing weer vast.

Standaard leveringsomvang:

Musca zender en Aquarius ontvanger.

9V batterij.

Ontvanger antenne 868 MHz.

Noodstop knop.

ON/OFF knop.

2 of 4 functie toetsen.

Riemclip.



Extra opties:

Antenne verlengkabel incl. koppelstuk: 1 meter, 2 meter en 5 meter.

Maximaal 54 Musca zenders op 1 Aquarius ontvanger te programmeren.

Flip-Flop/ toetsvasthoudfunctie (bi-stabiel uitgang contact), PWM (dimmer), timer (uitgang actief gedurende bepaalde tijd). Of combinaties hiervan.

Afmetingen:

Musca zender 95x60x30.

Aquarius ontvanger 95x150x30.

Gewicht:

Musca zender: 114 gram.

Aquarius ontvanger: 508 gram.



Tyro Remotes
Bedrijvenpark Twente 1B
7602 KA Almelo
The Netherlands

Tel: +31-(0)546-588790
Fax: +31-(0)546-579490
E-mail: info@tyroremotes.eu
Website: www.tyroremotes.eu

